

## ATA LINKSYS PAP2T-NA

### PASSO 1

Você deve determinar qual endereço de IP foi recebido. Para fazer isso, você precisa conectar um aparelho de telefone na saída Line 1 e

Discar: \*\*\*\* (quatro asteriscos)  
e depois discar: 110 #

Anote o endereço de IP do seu equipamento (ex. 192.168.0.100).

### PASSO 2

Abra o navegador de internet (Firefox por exemplo), e rede do dispositivo VoIP e coloque o seguinte endereço:

**http://<ENDEREÇO DE IP>/**

(onde <ENDEREÇO DE IP> deve ser substituído pelo endereço que lhe foi dado no PASSO 1).

### PASSO 3

Clique no botão "Admin Login" próximo ao canto superior direito de sua tela e então clique na aba "Line 1".



### PASSO 4

Você precisa modificar apenas alguns campos da configuração padrão de fábrica, conforme listados abaixo:

- Proxy:** *Verifique o endereço enviado no e-mail de ativação*
- Display Name:** *coloque seu nome*
- User ID:** *informe seu ramal voip*
- Password:** *sua senha*
- Register Expires:** 180

Proxy:	<input type="text" value="sip3.integravoip.com.br"/>	Register:	<input type="text" value="yes"/>
Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>	Register Expires:	<input type="text" value="180"/>
Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>		
Display Name:	<input type="text" value="seu nome"/>	User ID:	<input type="text" value="seu ramal voip"/>
Password:	<input type="text" value="sua senha"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="YES"/>
Auth ID:	<input type="text" value="seu ramal voip"/>		

### PASSO 5

Para economizar banda de Internet, você pode mudar em Line 1 o "Preferred Codec" para G729a. Também mude o "Use Pref Codec Only" para 'No'. Você só pode fazer isto para uma linha. Portanto, se Line 1 está com G.729a, a Line 2 deve estar com algum outro codec.

Preferred Codec:	<input type="text" value="G729a"/>	Silence Supp Enable:	<input type="text" value="no"/>
Use Pref Codec Only:	<input type="text" value="no"/>	FAX CED Detect Enable:	<input type="text" value="yes"/>
DTMF Tx Method:	<input type="text" value="Auto"/>		

### PASSO 6

Clique no botão "Save Settings" no final do formulário.

<input type="button" value="Save Settings"/>	<input type="button" value="Cancel Settings"/>
--	--

### PASSO 7

Pronto! Você já pode fazer e receber chamadas!